

Rörelsevakt - Sens IQ



SensIQ är en rörelsevakt i elegant design. Tack vare sin unika konstruktion är den utmärkt att använda för detektering av stora och komplexa ytor vid t.ex. villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m.m. Sensorn är försedd med fyra IR-sensorer som bevakar i 300° vilket gör att sensorn kan bevakas upp till 20 meter i tre riktningar. Individuellt ställbara segment ger mycket enkel inställning av detekteringsområde. SensIQ har också flera praktiska funktioner som permanent ljus, sensor-av och semesterfunktion. En lättanvänd och smidig fjärrkontroll för inställning av funktioner medföljer alltid. Som tillbehör finns det hörnfäste och mjukstartsmodule.

Kapslingsklass:	IP54
Användningsområden:	Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering stora ytor och komplexa ytor.
Utförande:	Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Bottendel av polykarbonat, frontkåpa av ABS. Inställning av funktioner och räckvidd med vred. Extremt stabil mot störningar från vind, buskar, kyla/värme och träd.
Montage:	Tak. Utanpåliggande. Skruvhål c/c 48 mm. Montagehöjd 2,5 -5,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master. Parallellkoppling kan också ske med hjälp av radio-modul MF1, för trådlös överföring av tändsignal.
Maximal belastning:	Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max132µF) , dock total last max. 800 W lysrör.2000W resistiv last. Minsta last 1 W.
Sensor:	Max 20 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 300 grader. med öppningsvinkel 90 grader. Individuellt ställbara segment ger enkel inställning av detekteringsområde.
Skymningsnivå:	2 - 2000 lux (frånkoppling).
Efterlystid:	10 sek - 15 min. Även impulsläge 2 sek slutet vilande 8 sek. Permanent ljus i 4 timmar via ström- ställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Även permanent ljus via fjärrkontroll. Rörelsevakten kan också stängas av i 6 timmar via fjärrkontrollen.
Omgivningstemperatur:	-25°C till +50°C
Spänning:	230-240 V, 50Hz
Mått (B x H x D):	143 x 114 x 175 mm
Tillbehör:	Hörnfäste ytterhörn, mjukstartmodul MS1. Radio-modul MF1 för trådlös tändsignal och intergrering mot Steinels impulser-system. Typnummer 6005, 6006 ovh 6007.
Övrigt:	Fjärrkontroll (IR) medföljer, avsedd för installation, räckvidd på fjärrkontroll är max. 2 m om den riktas mot undersidan på rörelsevakten. Med hjälp av fjärrkontrollen kan flera viktiga funktioner aktiveras som t.ex. permanent ljus, semesterfunktion, ljus av.

Art nr:	Typ
E13 120 42	SensIQ, vit
E13 120 43	SensIQ, svart
E13 120 44	SensIQ, silver

Tillbehör:	
E13 120 47	Hörnfäste, vit
E13 120 48	Hörnfäste, svart
E13 120 49	Hörnfäste, silver
E13 120 45	Mjukstartmodul MS1
E13 120 46	Potentialfri kontakt - modul
E75 325 36	Radio-modul MF1
E13 001 28	Fjärrkontroll RC1 för rörelsevakter SensIQ och SensIQ Slim